

# 軌道回路用電圧・位相計 (As-140A)

交流軌道回路の  
電圧・位相差・周波数を  
測定する機器です。



軌道・局部の電圧、位相差、周波数を測定・表示し、  
トルクファクターも瞬時に自動計算し表示

軌道電圧信号の入力部はオートレンジ機能を  
備えており、レンジの変更が不要

小型・軽量

240mm (W)×158mm (D)×102mm (H) ※突起部を含まず  
約3kg (乾電池、付属品含む)

フィルタを内蔵していますので、  
周波数が300Hz以上の信号の影響無

測定リード線のプラグは、樹脂で防護されており、  
短絡などの事故をおこしにくい構造

RS-232C経由で測定データをパソコンに  
取込むことが可能(ソフトウェアはオプション)

ACアダプタ(オプション)を併用することで  
商用電源(AC100V)での使用が可能

## 仕 様

軌道電圧測定	AC 0V~330V(3/30/75/300Vレンジの自動切換)LED式	パソコン用データ出力	RS232C (USBアダプタ、シリアルケーブル別売)
局部電圧測定	AC 0V~220V(表示分解能0.5V)約15kg	電 源	単2形アルカリ乾電池 6本(約10時間(参考値)動作)
位相差測定質量	-179°~ -1°, +0°~+180°(表示分解能1°)	質 量	約3kg(電池含む)
軌道回路周波数測定	24.0Hz~124.0Hz(局部周波数表示含む)	収 納 力	別売
入カインピーダンス	100 kΩ±10%		